



Easee

Charge Lite

Charge Lite yra patikima įkrovimo stotelė skirta visiems namų įkrovimo poreikiams. Valdymas per Bluetooth suteikia patikimą ryšį, o pažangios gaminio apsaugos funkcijos užtikrina saugų įkrovimą. Apgalvotas stotelės dizainas kartu su norvegiška gaminio kokybe suteikia lengvą įkrovimo patirtį.

Savybės

Charge Lite gali įkrauti iki 7,4 kW vienos fazės tinkle ir iki 11 kW trijų fazių tinkle. Galima instaliuoti iki trijų įkroviklių viename objekte.

Kroviklis nuolat atnaujinamas naujausiomis funkcijomis.

- Easee Link™ vietinis galios balansavimas
- Galios balansavimas tarp pastato įvado ir įkroviklio¹
- Integracija ir komunikacija su saulės elektrinėmis¹
- Automatiniai atnaujinimai
- Standartinis juodas dangtelis
- 5 metų garantija

Saugumas

Apsauga

Integruota AC&DC RCD apsauga.²
Temperatūros jutikliai.
Apsauga nuo perkrovo.
Atsparumas smūgiams: IK10.
Izoliacijos klasė: I.
Viršįtampio kategorija III.
Apsauga nuo vagystės.

Atitinka šiuos standartus

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
EV (išmanių įkrovimo stotelių) teisės aktai 2021 m

Techniniai

Įkrovimas

IT 3-fazės: 3 x 9 A = 6.4 kW.
TN 3-fazės: 3 x 16 A = 11 kW.
IT/TN 1-fazė: 1 x 32 A = 7.4 kW.

Įtampa: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz.

Elektros tinklas: TN, IT, TT.

Jungties tipas: Type 2 lizdas.

Automatinis krovimo greičio reguliavimas pagal esamą srovės stiprumą¹

Automatinis krovimas naudojant saulės energiją¹

Automatinis fazės balansavimas¹

Įmontuotas energijos skaitiklis

Ryšys

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n.

Bluetooth 4.3.

Įmontuota eSim (Cellular LTE).

OCPP 1.6.

Easee Link^{RF} (tarp kroviklio ir Equalizer).

RFID/NFC skaitiklis

Valdykite įkrovimą su Easee aplikacija

Bendra

Išmatavimai (mm): H: 256 x W: 193 x D: 106.

Montavimas ant sienos (mm): c/c H: 160 x W: 125.

Darbinė temperatūra: -30 °C to +40 °C.

Svoris: 1.5 kg.

Easee Aplikacija

Patikimas vietinis valdymas

Gaukite galingą vietinį įkroviklio valdymą, prisijungę per Bluetooth ir gaukite prieigą prie daugelio naudingų funkcijų

- Valdykite įkrovimą
- Patikrinkite įkroviklio būseną
- Užrakinkit/atrakinkit įkrovimo laidą
- Pradėkite krovimą per aplikaciją
- Įkrovimo sesijos suvestinė
- Suvartojimo apskaita
- Turimos galios apžvalga
- Konfigūracija